Silicon Arts Next Class

Si2 Micro integration DAC
取扱説明書

この度は Silicon Arts Next Class, Si2 Micro Integration Series をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
Micro Integration Series は上級機で採用している回路・実装技術を最適化し、極限まで小型化して完成されました。説明書を良くお読み頂き、正しくご使用くださいます様にお願い致します。上級機に迫るサウンドパフォーマンスをお楽しみください。

各部の説明

フロントパネル

1. **POWER ON LED :** 本機の電源が入っているときは、この LED が赤く点灯します。本機は AC アダプターを接続すると電源が入り、常時 ON で使用するよう設計されています。長時間使用しない時は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
2. **UNLOCK LED :** デジタル信号が正常に入力されているときは、この LED は消灯しています。LED が黄色く点灯しているときは、デジタル信号の入力が正確に行われていません。説明書をもう一度お読み頂き、セットアップしてください。なお一部の CD プレーヤーでは、CD 挿入時・曲間・スキップ動作などで LOCK が外れることがありますが、演奏時に LED が消えれば問題なく使用できます。(演奏中に LOCK が外れることがある場合は使用を中止してください)

リアパネル

1. **DIGITAL INPUT :** S/PDIF デジタル入力端子です。CD のデジタル信号が入力できます。
2. **OUTPUT :** 音声出力です。この出力をプリアンプなどに接続します。本機は I / V 変換後の信号をそのまま取り出していますので、高容量の接続ケーブルや、長い接続ケーブルは使用できません。プリアンプなどへの接続は、できる限り低容量で短い接続ケーブルを使用してください。(接続の目安は 50cm です)
3. **DC INPUT :** AC アダプターのプラグを接続します。付属の AC アダプター以外は使用しないでください。付属以外の電源装置による事故・故障に関して当社は一切の責任を負いません。付属以外の電源装置の使用により故障した場合は、保証期間中でも修理は有償となります。(当社の別売電源 はその限りではありません)
4. 当社の別売外部電源を使用する場合は、別売電源装置の説明書も合わせてお読みください。

設置と操作について

1. 設置と機器の接続

① 本体と電源を箱から取り出します。外見に輸送中の損傷などがないか調べてください。
※本機のケースは素材メーカーの加工上の都合から、避けられない小さな傷が付いている場合がありますがご了承ください。

② 置き場所を決めたら、CD プレーヤー・CD トランスポートの DIGITAL OUT（S/PDIF）を“INPUT”に接続します。入力の配線が済んだら、“OUTPUT” L/R からの配線をプリアンプなどに接続します。全ての機械の接続が終わるまで DAC の電源は入れないでください。また電源を入れる時に、CD プレーヤー・トランスポートの電源が ON になっていること、PLAY 状態ではないことを確認してください。正しく接続されないと正面左の LED が黄色に点灯します。デジタル入力が LOCK されると LED は消灯します。

2. 電源の接続と投入

AC アダプターの端子を本体の “DC-INPUT” に差し込みます。その後、AC アダプターを壁コンセント又は電源タップ等に接続してください。正常に接続され通電されると、Si2 のロゴマークの i の文字の点が赤く点灯します。使用中に DC－INPUT から電源プラグが外れないように、アダプターの置き場所や配線の張り加減には余裕をもって配置してください。

※ご不明な点は販売店または当社にご連絡ください。

3. 使用上の注意

① 本機は小型化するため、電子デバイスから発生する熱をケースに直接逃がして放熱しています。ケースが部分的に熱くなりますが故障ではありません。

② 放熱効果を高めるため、一部の電子部品は特殊なグリスによりケース内面と接触しています。一度分解するとグリスが剥がれ、設計通りの放熱効果が得られなくなり故障につながりますので絶対に分解したり、改造しないでください。

③ 電源は付属の物・当社純正品以外は絶対に使用しないでください。

4. 仕様

入力：1 デジタル入力（S/PDIF）非平衡（RCA）
出力：1 ペア ステレオ 非平衡（RCA）
位相：反転
電源：12V DC / 300mA（センター +）
外寸：106mm (幅) x 45.6mm（高さ）x 105mm（奥行き）
本体重量：500g

製品の品質向上及び信頼性向上の目的のため、本製品の仕様を予告なく変更する場合があります。

ご不明な点は販売店または当社にご連絡ください。
Silicon Arts Design & Concert Fidelity, Inc. E-mail : biz@siliconarts.jp